



## DRX-8.4

### 11.4 Kanal Netzwerk A/V Receiver

#### INTEGRA DRX-8.4 ÜBERSICHT

- 11 Verstärkerkanäle mit jeweils 150 Watt Leistung
- Neues Integra Verstärker Design Class AB symmetrisch
- 11.4 Kanal Ausgang (2 unabhängige Subwoofer Ausgänge)
- Dirac Live® Breitband Raum Kalibrierung Dirac Live Bass Kontrolle verfügbar als optionales Update
- High-Performance ESS Sabre D/A-Wandler
- XLR Anschlüsse
- Integrations Software Vollpaket

#### UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR QUALITÄT, ENTWICKELT FÜR INTEGRATOREN

Unsere enge Zusammenarbeit mit Integratoren verschafft uns den Vorsprung bei der Entwicklung ganzheitlicher End-to-End-Lösungen für den Premium-Lifestyle-Verbraucher und den professionellen Installateur. Der Integra DRX-8.4 bietet mehr Leistung, mehr Symmetrie und eine beispiellose Anzahl von Funktionen und empfohlenen Features. Einfach gesagt: Mit diesem branchenbeherrschenden A/V Receiver leiten wir eine neue Ära des audiophilen Sounds ein.





<b>AUDIO</b>	11 Kanal Verstärker
	150 Watt pro Kanal an 8 Ohm (20 Hz–20 kHz, 0.08% THD, 2-Kanal-Betrieb , FTC)
	Innovatives symmetrisches Integra Class A/B Verstärker Design
	Neu von Integra entwickelt: Chassis und Audio Signalweg für optimale Störgeräuschunterdrückung und Signalklarheit
<b>DSP</b>	2 32-bit ESS ES9026PRO Hyperstream® audiophiler Präzisions D/A Konverter
	11.4 Kanal Aufbereitung bis zur 7.2.4 Konfiguration
	2 unabhängige Subwoofer Ausgänge mit 2 parallelen Ausgängen für einen komfortablen Anschluss  Dolby Atmos®, DTS:X®, Auro-3D FW Update June '23, IMAX Enhanced, Dolby Atmos Music und andere Hauptformate
<b>DIRAC LIVE RAUM KALIBRIERUNG</b>	Inklusive Dirac Live Premium Lizenz (20Hz - 20kHz) - kein Upgrade notwendig; ermöglicht eine schnelle Erstinstallation
	Setup über Dirac PC/MAC App und optional über USB Mikro (Advanced), oder frei verfügbare Integra Mobile App und mitgeliefertem Mikro (Basic)
	Dirac Live Bass Control ready (single or multi) als optionales Benutzer Upgrade
<b>VIDEO</b>	Neu entwickelte HDMI 2.1 Eingänge mit(6) 40Gbps Signalwegen und 8K/60 and 4K/120 Kapazität
	Insgesamt 7 HDMI Eingänge/3 Ausgänge & eARC
<b>PREMIUM ANSCHLÜSSE</b>	11.4 Kanal Cinch Vorverstärkerausgänge
	XLR Vorverstärker Ausgänge für L/C/R/SW1/SW2
	Stereo XLR Eingang

<b>NETWORK</b>	Roon Ready (RAAT Netzwerk Interface Code vorinstalliert auf dem Gerät)
	Chromecast integriert, Airplay 2 (abschaltbar im AV-R Setup zum reibungslosem Client UX)
	Spotify, Amazon Music HD, Tidal, Deezer, Pandora, Tuneln
	Works with Sonos Certified
	AptX HD Bluetooth Sender
<b>CONTROL AND SERVICE</b>	Advanced Web App für Setup, Backup und Wiederherstellung aller AVR Einstellungen; Default Passwort kann vom Händler geändert werden
	Wireless Room Kalibrierung mittels Dirac PC/Mac App und optionalem USB Mikro (UMIK-1 empfohlen)
	Quad Core Netzwerk Prozessor für ultimative IP Ansprechempfindlichkeit und Stabilität
	Zuweisbare Verstärker für Zone 2, Zone 3 und passive Subwoofer
	Kompatibel mit OVR Pro, Domotz, Luxul Pro Watch, VPN, und anderen Plattformen
	Onboard Diagnose Tool Kit, inklusive Testmuster und EDID/HDCP Einstellungen, virtuelle Fernbedienung; alles über Web App verfügbar
	Integra's stabilstes API, mit diskreten Kommandos für nahezu jede AVR Funktion
Kundenorientierte Treiber basierend auf Integratoren Feedback. Entwickelt und gepflegt von Integra's Software Team in Osaka, Japan	
<b>RACK KIT</b>	IRK-180-4C (Optional)
<b>ABMESSUNGEN</b>	435 x 198 x 470 mm; (17 1/8" x 7 13/16" x 18 1/2")
<b>GEWICHT</b>	22.5 kg; (49.6 lbs)

Due to a policy of continuous product improvement, Integra reserves the right to change specifications and appearance without notice.