



MDS.CHAIR

Vorsitzenden-Sprechstelle für Mikrofondiskussionssystem (MDS)

Das Apart MDS Mikrofondiskussionssystem ist besonders flexibel einsetzbar und empfiehlt sich für kleine bis mittelgroße Diskussionsrunden. Dieses einfach konfigurierbare und benutzerfreundliche Audiosystem eignet sich ideal für Besprechungs- und Vorstandszimmer sowie mittlere Konferenzräume. Das Diskussionssystem besteht aus einer Vorsitzenden-Sprechstelle (MDS.CHAIR) und bis zu 19 Delegierten-Sprechstellen (MDS.DEL). Die Anschlusschnittstelle (MDS.INT) befindet sich am Anfang der Mikrofonkette.

Das MDS-System zeichnet sich durch seine einzigartige Ringtopologie aus, in der sich bis zu 20 Sprechstellen einfach über herkömmliche CAT-Kabel miteinander verbinden lassen (die Position von Sprech- und Schaltstellen innerhalb der Reihe kann dabei frei gewählt werden).

Wenn der Vorsitzende die Mute-Taste auslöst, ist nur noch die Vorsitzenden-Sprechstelle aktiv, während alle Delegierten-Sprechstellen stumm- und inaktiv geschaltet werden. Das flexible Schwanen-halsmikrofon der Delegierten-Sprechstellen wird per Knopfdruck aktiviert (keine Mute-Funktion).

Die MDS.INT-Schnittstelle lässt sich einfach mit allen Apart Vorverstärkern, Kreuzschienen sowie Voll- und Mischverstärkern kombinieren, um beispielsweise die Wiedergabelautstärke zu steuern und/oder das Treffen aufzuzeichnen. In Kombination mit CMX20T Deckenlautsprechern oder MASK4 Gehäuselautsprechern wird eine erstaunliche Sprachverständlichkeit erreicht!

Eigenschaften

- Verbindung zwischen MDS.INT und MDS.DEL-Sprechstellen über CAT-5 Kabel (separat erhältlich)
- Maximal eine MDS.CHAIR-Stelle pro System. MDS.CHAIR ist nicht zwingend erforderlich.
- Übersichtliche Anzeige für den Status „Mikrofon aktiv“ über LED-Ring
- Sprechaste mit Rastfunktion
- Mute-Taste mit LED-Anzeige

- Aussteuerung
- Eingang für Stromversorgung

Technische Daten

Typ	Kondensator
Empfindlichkeit	100 dB bei 1% THD
Richtcharakteristik	Kugel
Frequenzgang	80 Hz – 16 kHz
Maße	54 x 110 x 165 mm, 494 x 110 x 165 mm (inkl. Mikrofon) (H x B x T)
PSU	über CAT-5 Kabel oder Steckernetzteil
Zubehör	Bedienungsanleitung, Windschutz