



## FC-331

Formatwandler für 3G HD-SDI in HDMI

---



Der Kramer FC-331 ist ein Hochleistungs-Formatwandler für Signale bis zu 3G HD-SDI. Er konvertiert das Eingangssignal (mit eingekoppeltem Audio) in ein HDMI-Ausgangssignal.

### FEATURES

---

- Multi-Standard kompatibel - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M) und 3G HD-SDI (SMPTE 424M)
- Loop-Ausgang mit Neutaktung
- HDTV-kompatibel
- Auswahl der ausgekoppelten Audiogruppe
- Anzeige des aktiven Eingangs / Ausgangs per LED
- Kompaktes DigiTOOL® - Drei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-3T in einem 19 Zoll Rack auf 1 HE nebeneinander montiert werden.

## FC-331

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG:	1x BNC-Buchse für SDI / HD-SDI / 3G HD-SDI
AUSGÄNGE:	1x HDMI-Buchse und 1x Loop-Ausgang
MAX. DATENRATE:	3 GBit/s
HDMI STANDARD:	HDMI 1.3
STATUS-LEDs:	SDI / HD-SDI, Gerät eingeschaltet, Ausgang aktiv
STROMVERSORGUNG:	5 VDC, 400 mA
ABMESSUNGEN:	12 cm x 7,2 cm x 2,4 cm (BxTxH)
GEWICHT:	0,3 kg
ZUBEHÖR:	Externes Netzteil für 100-240 VAC
OPTIONEN:	19 Zoll Rackadapter RK-3T

