

Vision SB-1900P(SB-1900P)

Vision SB-1900P - Soundleiste - Bücherregal - kabellos - Bluetooth - 100 Watt - mattschwarz



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Vision SB-1900P - Soundleiste - kabellos
Produkttyp	Soundleiste
Lautsprechertyp	Aktiv
Nennausgangsleistung	100 Watt
Frequenzgang	70 - 20000 Hz
Verstärker Ausgangsleistung	2 x 50W
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	Bluetooth
Lautsprecherdetails	Lautsprecher 2 - 50 Watt - 70 - 20000 Hz - 8 Ohm - aktiv
Farbe	Mattschwarz
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80 cm x 9 cm x 6.2 cm
Gewicht	2.1 kg
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	Soundleiste
Farbe	Mattschwarz
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff

Lautsprechersystem

Lautsprechertyp	Aktiv
Nennausgangsleistung	100 Watt
Frequenzgang	70 - 20000 Hz
Empfindlichkeit	91 dB
Verstärker	Integriert
Ausgangsleistung des Audioverstärkers	2 x 50W
Schnittstellen	Bluetooth
Empfohlene Aufstellung	Bücherregal, Wandmontage möglich

Einzelheiten des Lautsprechersystems

Lautsprecherdetails	Lautsprecher 2 - 50 Watt - 70 - 20000 Hz CFR - 8 Ohm - aktiv
Treiberdetails	Lautsprecher: 4

Verbindungen

Anschlussyp	2 x HDMI-Eingang (19 PIN HDMI Typ A) HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) Audio Line-In (Mini-Phone 3,5 mm) RS-232 (4 PIN USB Type A)
-------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Montagehalterung, GummifüÙe, 4 Netzkabel (Stecker für EU/UK/US/AU)
Kennzeichnung	EMC, FCC, RoHS, WEEE, REACH, RCM-POC, RCM-SDOC

Stromversorgung

Stromquelle	Gleichstrom-Adapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

MaÙe und Gewicht

Breite	80 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	6.2 cm
Gewicht	2.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	104 cm
Transporttiefe	13.5 cm
Transporthöhe	10.5 cm
Transportgewicht	2.9 kg

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - zurückgeben oder umtauschen - Lebensdauer
-------------------	--

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung