



DATENBLATT

LOGITECH ROOMMATE

Durch die Kombination von Rechenleistung und Videokonferenzsoftware in einer dedizierten Appliance ermöglicht RoomMate die einfache Bereitstellung von Zoom Rooms Appliances, Microsoft Teams Rooms auf Android und anderen mit Logitech USB-Konferenzkameras wie Rally und MeetUp.

ROOMMATE, EINE COMPUTER-APPLIANCE SPEZIELL FÜR VIDEOKONFERENZEN

Mit Logitech RoomMate wird die Verwendung von Videokonferenzgeräten in jedem Konferenzraum einfach. Als zweckbestimmte Appliance vereint RoomMate Rechenleistung und Videokonferenzsoftware in einem äußerst kompakten Gehäuse. Durch das Anschließen von RoomMate an USB-Konferenzkameras wie Logitech Rally Plus und bis zu zwei HD-Displays kann die IT-Abteilung Zoom Rooms Appliances, Microsoft Teams Rooms auf Android und andere unterstützte Lösungen in großen bis sehr großen Räumen einsetzen. RoomMate ist auch mit Logitech MeetUp für kleine Räume kompatibel.

RoomMate lässt sich einfach einrichten, ohne dass ein dedizierter PC oder Mac für den Konferenzraum erforderlich ist, und unterstützt die zentrale Überwachung und Verwaltung durch die gängigen Dashboards wie Zoom Device Manager, Microsoft Teams Admin Center und Logitech Sync.

LOGITECH ROOMMATE



LEISTUNG UND ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Logitech RoomMate stellt die benötigte Rechenleistung für HD-Videokonferenzen in Räumen mit einem oder zwei Displays bereit und sieht dank flachem, modernem Design auch ausgezeichnet aus.

APPLIANCES FÜR GROSSE RÄUME

Für Ihre kleinen und mittelgroßen Räume empfehlen wir die All-in-one-Appliances Rally Bar Mini und Rally Bar, die sich durch einfache Einrichtung und Verwaltung auszeichnen. Denselben Komfort für große Besprechungsräume bietet jetzt RoomMate in Kombination mit Rally Plus, Logitechs modularem Premium-Konferenzkamerasystem für Räume mit bis zu 46 Sitzplätzen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		SCHNITTSTELLEN	SICHERHEIT
Appliance-Modus: Unterstützt kompatible Videokonferenzsoftware, darunter Zoom Rooms-Appliances, Microsoft Teams Rooms unter Android sowie zusätzliche Videokonferenzplattformen. Kompatible Geräte: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System		HDMI-Ausgang: 2 HDMI-Eingang 1 USB 3.0: 3x Typ A Netzwerk: 10/100/1G Ethernet WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)	Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128 Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI Geräte-ID: Geschützt durch Geräteauthentifizierung Gerätezugriff: über API authentifiziert Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP Gerätesicherung: Kensington-Schloss
ABMESSUNGEN	PAKETINHALT	STROMANSCHLUSS UND KABEL	UMWELT
Höhe: 34,5 mm (1,36 Zoll) Breite: 161 mm (6,34 Zoll) Tiefe: 211 mm (8,31 Zoll)	Logitech RoomMate Netzteil Netzkabel VESA-Halterung Fernbedienung Bedienungsanleitung	Netzteil: Automatische Erkennung Betriebsspannung/Stromstärke: 100–240 V, 19 V, 4,74 A Abmessungen des Netzteils: 127 mm x 51 mm x 30 mm DC-Kabel: 1,5 m/4,9 Fuß AC-Kabel: 1 m/3,28 Fuß	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C Lagertemperatur: -40 bis 70 °C Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %
GARANTIE			TEILENUMMERN
Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie Verlängert: Ein Jahr Garantieverlängerung kann zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.			Logitech RoomMate: 950-000084 Garantieverlängerung: 994-000139

logitech®

www.logitech.com/roommate

Wenden Sie sich an Ihren Händler
oder kontaktieren Sie uns unter
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht im Januar 2021