

# Datenblatt

## BenQ VC01A



**Android 9 Betriebssystem**

**4K Hochauflösende Kamera**

**Kristallklare Sprachaufnahme**

**Automatischer Bildausschnitt anhand der erkannten Meeting-Situation und Sprechertracking**

**InstaShare 2 Unterstützung mit Rückübertragung von Mikrofon- und Kamerasignal (\*)**

**X-Sign Broadcast integriert**

Die BenQ VC01A ist mit allen führenden Videokonferenz-Softwarelösungen kompatibel und passt somit perfekt in jede Meeting-Umgebung. Mit 4K-UHD-Auflösung, einem Sichtfeld von 120° und automatischer Bildeinstellung liefert die ePTZ-Kamera stabile Bilder in hoher Qualität. Die Kamera stellt sich wahlweise automatisch auf die Anzahl der Personen oder den Sprecher ein. Das geräuschunterdrückende Mikrofon-Array nimmt Stimmen innerhalb von 8 Metern auf und ist mit einem leistungsstarken 8-Watt-Lautsprecher für klaren Sound.

Modell : VC01A

Art. Nr. / EAN Code : 5A.F8123.REI / 471 8755 08777 6

Garantie u. Service : 2 Jahre

### Kamera

Auflösung des Kamerasensor (Pixel) : 12 MP

Auflösung (H.264 / MJPEG) : 3.840×2.160 / 2.560×1.440 / 1.920×1.080 / 1.280×720 / 1.024×576 / 960×540 / 800×600 / 640×480 / 640×360 / 480×270 / 352×288 / 320×240 / 320×180 / 176×144 / 160×120 / 160×90

Auflösung (YUV2) : 640×480 / 640×360 / 480×270 / 352×288 / 320×240 / 320×180 / 176×144 / 160×120 / 160×90

Sichtfeld : 120°

Fokus : Fest, ab 0,5 m

Digitaler Zoom : 5-fach

Einstellbare Neigung (manuell) : ±15°

Kameravoreinstellungen : 3

Automatisches Framing : Ja

### Mikrofone

Anzahl : 6x

Aufnahmebereich : 8 m

Sprecher-Tracking : Ja

Sprachoptimierung : Beamforming, Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen , Akustische Echounterdrückung , Automatische Verstärkungsregelung

### Lautsprecher

Leistung : 1x 8 Watt

Automatische Lautstärkekontrolle : Ja

(\*) Funktion befindet sich in der Entwicklung

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 23.05.2022

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

The BenQ logo, consisting of the letters 'BenQ' in a bold, sans-serif font. The 'Q' has a distinctive shape with a small tail.

# BenQVC01A

## System

Integriertes Betriebssystem : Android 9.0  
Kompatible Betriebssysteme : Windows (10, 8, 7, XP), Linux OS, Mac OS, Chrome OS  
Speicherkapazität : 4 GB Systemspeicher, 16 GB Arbeitsspeicher

## Drahtlos

Wi-Fi : Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5,0 GHz)  
Bluetooth : Bluetooth 5.0

## Anschlüsse

Ein- u., Ausgänge : 1x USB-C 2.0 (Device), 1x USB-A 3.0 (Host), 1x HDMI (Ausgang), 1x RJ45 (10M/100M), 1x AUX (Mikrofon Eingang, Line Ausgang)  
Stativgewinde : 1x 1/4 Zoll Fotogewinde

## Stromversorgung

Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz  
Verbrauch (Max. / Standby) : 36,0 Watt / < 0,5 Watt

## Abmessungen u. Gewicht

Größe (B x H x T) : 462,0 x 76,0 x 93,0 mm  
Gewicht (netto) : 1,0 kg  
Gewicht (brutto) : 2,3 kg

## Umgebung

Betrieb (Temperatur) : 0 ~ +40°C  
Betrieb (Luftfeuchtigkeit) : 10 ~ 90%, nicht kondensierend  
Lagerung (Temperatur) : -20 ~ +60°C  
Lagerung (Luftfeuchtigkeit) : 10 ~ 90%, nicht kondensierend

## Software

Screen Sharing : BenQ InstaShare 2  
File Management : BenQ AMS Files  
UI : BenQ Uni Launcher  
Benutzerverwaltung : BenQ AMS  
Geräteverwaltung : BenQ DMS  
Kamera-Einstellungen : Ja  
Video Konferenz : TeamViewer Meeting  
Sprachassistentz : BenQ Saffi  
Internetbrowser : Firefox

## Zubehör

Lieferumfang : 1x Fernbedienung, 1x Netzteil mit Adapter (US,EU, AU, KR, UK), 1x HDMI Kabel (1,5 m), 1x USB Kabel (3,0 m), 1x Objektivabdeckung, 1x Kurzanleitung  
Optional : TWY31 (InstaShare 2 Button), Art. Nr. 5A.F7V28.BPI  
TZY31 (InstaShare 2 Button Kit), Art.Nr. 5A.F7Y28.IPI

# BenQVC01A

## Abmessungen

