

**Klick&Show**

K-FleX

Kindermann Klick&Show K-FleX - Die flexible Lösung für fortschrittliche drahtlose Zusammenarbeit. Entwickelt, um mit Ihren Anforderungen an moderne Arbeitsumgebungen zu wachsen.

- > **Universelle**, plattformübergreifende Lösung für drahtlose BYOD-Präsentationen und (als Option) für BYOM-Konferenzen.
- > **BYOD** – Präsentieren Sie drahtlos über Transmitter, Apps für Windows, MacOS, Android oder über AirPlay, Miracast und Google Cast.
- > **BYOM** – Drahtlose Konferenzen mit brillanter HQ-Kameraauflösung bis zu 1080p@30Hz.
Der BYOM Lizenzschlüssel (7488000366) kann flexibel zum Kaufzeitpunkt oder später nachgerüstet werden.
- > **Beste Bildqualität** mit HDMI-Ausgabe in 4K60.
- > **Split-Screen Funktion** für gleichzeitige Präsentation von bis zu 4 Teilnehmern auf dem Hauptdisplay.
- > **Dual-Desktop Funktion** für simultanes Streaming von primärem und erweitertem Desktop in BYOM-Meetings
- > **Rückspiegelung der Hauptanzeige**, um lokale Inhalte auch mit entfernten Teilnehmern eines BYOM Calls zu teilen.
- > **4K HDMI-Eingang** zur Anzeige von Inhalten kabelgebundener HDMI-Quellen.
- > **4 Arten von Klick&Show Transmittern** stehen zur Auswahl: 4K und 1080P, jeweils HDMI und USB-C.
- > **Ergänzen Sie weitere Transmitter**, um mehr Teilnehmer in die Besprechung einzubeziehen und die Gerätekompatibilität zu erhöhen.
- > **Vollständige Integration in Unternehmensnetzwerke** möglich mit voller Kontrolle für Administratoren über die integrierte Weboberfläche oder das kostenlose ManageTool.
- > **Intuitiv bedienbar** und sicher.

Klick&Show K-FleX ist die nächste Generation erweiterbarer Drahtlos-Collaboration Systeme, zur universellen Nutzung in Meetingräumen, Huddle Spaces und Klassenzimmern. Die K-FleX Grundversion bietet Benutzern bereits vielfältige Funktionen, um audiovisuelle Inhalte von Laptops oder mobilen Geräten auf wirklich einfache Weise zu präsentieren (BYOD) - ohne Kabel, ohne Aufwand und ohne Zeitverlust.

Der optionale Klick&Show BYOM Lizenz-Schlüssel verwandelt K-FleX darüber hinaus in ein vollwertiges BYOM Drahtlos-Conferencing-System – und damit traditionelle Besprechungsräume in Konferenzräume für hybride Meetings zwischen dem Büro und entfernten Teilnehmern. Damit verbindet K-Flex Laptops drahtlos mit dem Hauptbildschirm und mit vorhandenen USB-Geräten im Raum, wie Video- oder Soundbars, Kameras und Freisprecheinrichtungen, sowohl für kabellose lokale Präsentationen (BYOD) als auch Online-Meetings (BYOM) über die bevorzugte UCC-Plattform, sei es Microsoft Teams, Zoom, Cisco WebEx oder Google Meet und mehr.

K-FleX lässt Sie außerdem eine gespiegelte Live-Ansicht des vollständigen Hauptbildschirms empfangen, um gemeinsame lokale Inhalte auch mit entfernten Personen eines BYOM Calls zu teilen. Inhalte kabelgebundener HDMI-Quellen, beispielsweise eines stationären Computers oder einer Dokumentenkamera, lassen sich über den integrierten 4K-kompatiblen HDMI-Eingang präsentieren.

Vervollständigen Sie Ihr Klick&Show System mit den passend erhältlichen Klick&Show 4K WiFi-Transmittern. Schließen Sie einfach den Transmitter an Ihr Gerät an und betätigen Sie die Show-Taste, um Live-Inhalte zum Hauptbildschirm zu spiegeln. Für Ordnung auf dem Besprechungstisch sorgt der TRAY-4K im passenden Design.

Laptop-Benutzer ohne Transmitter starten einfach die Klick&Show Client-App für Windows oder MacOS, um 4K Inhalte zum Hauptbildschirm zu spiegeln. Inhalte von Mobiltelefonen und Tablets können ebenso einfach über AirPlay, Miracast, Google Cast oder über die kostenlose Android-App geteilt werden.

Mit diesem Klick&Show Gerät der nächsten Generation profitieren Sie zudem in BYOM-Meetings von der innovativen Dual-Desktop Funktion und kombinieren Klick&Show Transmitter und App, um zwei verschiedene Desktop-Inhalte des gleichen Laptops simultan zur Hauptanzeige zu übertragen.

Details

Technische Spezifikationen

Kabellose Übertragung des Bildschirms (Screensharing/BYOD)
Kabellose Übertragung von USB-Kamera und USB-Audio (BYOM)
Kompatible Transmitter
Windows 10/11
macOS
Mobile Geräte
Miracast Unterstützung
Maximale Auflösung, kabellos
Gleichzeitige Verbindungen RJ45
Gleichzeitige Verbindungen WLAN
Splitscreen
Mauszeiger mit geringer Latenz
Touch-Back / USB-HID Unterstützung
WiFi Frequenzband
WiFi Standard
WiFi Antennen
WiFi Bandbreite
Sicherheitsstandard
HDMI Ausgang
HDCP Version
HDMI Eingang / max. Auflösung
Audio Eingang
Audio Ausgang (analog)
USB 2.0 (Typ C)
USB 2.0 (Typ A)
USB 3.0 (Typ C)
USB 3.0 (Typ A)
USB 3.0 (Typ B)
LAN (RJ45)
PoE Standard
Steuerung
Gehäuse / Farbe
Abmessungen (B x T x H)
Gewicht
Netzteil
Leistungsaufnahme
Artikelnummer K-FleX
Artikelnummer BYOM Lizenz-Schlüssel

K-FleX

Ja
als Option, mit BYOM License-Key
HDMI, USB-C, 4K HDMI, 4K USB-C
Transmitter / Klick&Show App für Windows / Miracast / Google Cast
Transmitter / Klick&Show App für macOS / AirPlay / Google Cast
USB-C Transmitter (DP ALT Mode erforderlich) / Android App / AirPlay / Miracast / Google Cast
Ja, integriert, unterstützt Miracast-Direct (P2P) und Miracast-over-Infrastructure (MS MICE)
4K: mit 4K Transmitter / Klick&Show App / Airplay; 1080p: mit Full-HD Transmitter / Miracast / Google Cast
mehr als 30
bis zu 16
bis zu 4 gleichzeitig, Layout einstellbar
Ja, Klick&Show App für Windows / macOS
Ja, z. B. zur Nutzung mit interaktiven Displays (Touchscreens), Whiteboards oder Projektoren
2.4 / 5 GHz
WiFi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
2x2 MIMO + 1x1 MIMO (Miracast)
bis zu 1200 Mbps
WiFi: WPA PSK, WPA2 PSK, WPA3 PSK – Videoübertragung verschlüsselt mit AES-256 bit + RSA1024 bit
1x HDMI 2.0 / 3840x2160@60/30 Hz, 1920x1080@60Hz, 1280x720@60Hz
HDCP 1.4, HDCP 2.2
Ja, bis zu 3840x2160@30Hz
Transmitter / Klick&Show App / AirPlay / Miracast / Google Cast
1x 3.5 mm Stereo Klinke
1x (Front)
1x (Front)
1x (Rückseite), 5V / 1,5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)
1x (Rückseite), 5V / 1,5 A (max. 20 Watt über alle USB 3.0 Anschlüsse)
-
2x 1000 Mbps, LAN 2 mit PoE
IEEE802.3af
Netzwerk: Web GUI, Telnet; RS232: 1x 3-pol Euroblock (Rückseite)
Aluminium, Kunststoff / Schwarz
191 x 115 x 27.5 mm (inkl. Antennen 191 x 265 x 27.5 mm)
0,73 kg
Steckernetzteil mit austauschbaren Steckern (Euro AV, UK, USA), 12 V / 3 A
max. 36 W
7488000361
7488000366



Mehr Informationen
Besuchen Sie unsere Webseite für
weitere Informationen

Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.

Überreicht durch:



Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | E-Mail: info@kindermann.de
Gedruckt in Deutschland | 7488000361| 0101011001 | 03/25

www.kindermann.com

