

VISION Techconnect(TC2 P5V2A-PIN)

VISION ERSATZNETZTEIL MIT RUNDSTECKER5 Volt / 2 Amp. Für Techconnect TC2-HDMI 14/TC2-HDMI 41/TC2-HDMI IP. Transformator in Stecker integriert. Enthält austauschbare Stecker:UK/EU /US/AUS. Länge Gleichstromkabel:4 m. Abmessungen Transformator:66 x 43 x 32 mm (Hinweis:Die Standardnetzteile für diese Produkte [außer für TC3 HDMI TP und TC3 USBTP2] verfügen über ein Gleichstromkabel mit 1,8 Metern Länge.) Lebenslange Rücksendung ins Werk



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	VISION Techconnect Netzteil
Produkttyp	Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.1 cm x 6.4 cm x 3.3 cm
Ausgangsanschlusstyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	(50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung	5 V
Herstellergarantie	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Produkttyp	Netzteil
Breite	4.1 cm
Tiefe	6.4 cm
Höhe	3.3 cm

Stromversorgungsgerät

Erforderliche Netzspannung	(50/60 Hz)
Eingangsanschlüsse	2-polige Stromversorgung,Netzstecker NEMA 5-15,Stromversorgung: 3-Pin (Australien),Netzstecker NEMA 1-15P
Geleistete Netzspannung	5 V
Ausgabeanschlussstellen	Stromversorgung
Gestellte Leistung	10 Watt
Elektrischer Strom max.	2 A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	4 Anschlussspitzen
Enthaltene Kabel	Stromkabel - 1.8 m

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung