



MA240

240 W 70/100 V Mischverstärker mit Prioritätsschaltung

Der Apart Audio MA240 Mischverstärker ist eine Neudefinition des Mischverstärkers mit einem modernen, aufgeräumten Design und einfacher Bedienbarkeit. Im Fokus steht neben professioneller Funktionalität (u.a. ein vierstufiges Prioritätssystem) und Leistungsfähigkeit vor allem eine möglichst einfache Installation und intuitive Bedienung.

Der 19"-Mischverstärker MA240 wurde konsequent auf den professionellen Festinstallationseinsatz abgestimmt und bieten Anwendern auf 2 HE jeweils zwei symmetrische Mikrofon-/Line-Mono-Eingänge, vier Stereo-Line-Musikeingänge (mono-summiert), einen Prioritätseingang für Not-falldurchsagen sowie einen symmetrischen Mono-Mikrofoneingang für Sprechstellen.

Der MA240 liefert 240 W an 70/100V oder 280 W an 4 Ohm. Bei Bedarf kann das Signal des MA240 Mischverstärkers über den Record-Ausgang aufgenommen oder weiterverteilt werden.

Eigenschaften

- Intuitive Bedienoberfläche für Endanwender
- Installationsfreundliches und aufgeräumtes Anschlussfeld
- 4-stufiges Prioritätssystem
- Modernes und langlebiges Design
- 2x Mono Mikrofon-/Line-Eingang (symmetrisch) , 4x Musikeingänge, 1x Notfalleingang, 1x Eingang für Durchsagemikrofone
- 240 W an 70/100 V oder 280 W an 4 Ohm
- Prioritätsausgang (24 VDC)
- Aufnahmeausgang
- Integrierter Gong
- Auto Stand-By-Modus mit reduziertem Energieverbrauch (0,5 W)

Technische Daten

Anschlüsse	Cinch, Euroblock
Eingänge	2x Mic / Line, 4x Line, Durchsagemikrofon, Notfall
Ausgänge	240 W an 4 Ohm, 280 W an 70-100V, Aufnahmeausgang
Frequenzgang	60Hz - 20kHz
Verzerrung	< 0,5 %
Rauschen	SNR > 90 dB
Besonderheiten	Gong, 4 Prioritätsstufen, Konvektionskühlung
Spannungsversorgung	230V AC
Abmessungen, Gewicht	43 x 29 x 8.9 cm (B x T x H), 6 kg