



VM-2HxI

1:2 Verteilverstärker für HDMI



VM-2HxI ist ein Verteilverstärker für HDMI-Signale. Er führt Reclocking und Entzerrung durch und verteilt das Signal an 2 identische Ausgänge.

FEATURES

- Max. Datenrate - 2,25 GBit/s
- HDTV-kompatibel
- HDCP-konform
- HDMI-Unterstützung - HDMI (V.1.4 mit Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC)
- 3D-Durchleitung
- I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung - Das Gerät kann die EDID-Informationen eines angeschlossenen Gerätes aufnehmen und in einem nichtflüchtigen Speicher ablegen. Der Nutzer kann diese Einstellung abrufen oder die ab Werk voreingestellte EDID. Dies ermöglicht bei HDMI-Systemen einen Plug-and-Play Betrieb.
- Kramers re-Klocking™ und Entzerrungs-Technologie - Baut das digitale Signal neu auf, um größere Entfernungen zu überwinden.
- LED-Anzeigen für aktiven Ausgang
- Kompaktes DigiTOOL® - Drei Geräte können mithilfe des optionalen Rackadapters RK-3T in einem 19 Zoll Rack auf 1 HE nebeneinander montiert werden.



VM-2HxI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG:	HDMI-Buchse
AUSGÄNGE:	2x HDMI-Buchse
BANDBREITE:	Unterstützt bis 2,25 GBit/s je Grafik-Kanal.
KONFORMITÄT MIT HDMI-NORM:	Unterstützt HDMI 1.3 und HDCP
STEUERUNG:	Taste für EDID SETUP, Taste für Eingangswahl
LED-ANZEIGEN:	Eingang 1/2, Ausgang 1/2 und Betriebsanzeige
STROMVERSORGUNG:	5 VDC, 910 mA
ABMESSUNGEN:	12 cm x 7,2 cm x 2,5 cm (BxTxH)
GEWICHT:	ca. 0,3 kg
ZUBEHÖR:	Netzteil, Montagebügel
OPTIONEN:	HDMI Anschlusskabel in div. Längen, 19 Zoll Rackadapter RK-3T

