



KRAMER

FC-331

Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI

| HDMI | 3G HD-SDI - BNC



Le FC-331 est un convertisseur de format haute performance pour les signaux vidéo 3G HD-SDI. Il convertit l'entrée vidéo (avec l'audio embeddé) vers une sortie HDMI

FEATURES

Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M)

SDI Level A Support

Entrée en Sonde avec Reclocking

Compatible HDTV

Sélection des Groupes Audio

LED Indicatrices d'Entrée et de Sortie Actives



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREE:	1 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteur BNC
SORTIES:	1 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteur BNC, 1 connecteur HDMI
DEBIT DE DONNEES MAXIMUM:	Jusqu'à 3Gbps
Video Latency	<10µs
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD:	HDMI
VOYANTS LED:	SD/HD, OUT, ON
ALIMENTATION:	5V DC, 400mA
ACCESSOIRES:	Alimentation
DIMENSIONS PRODUIT	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
POIDS PRODUIT	0.2kg (0.4lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	0.5kg (1.1lbs) approx

